

DEUR- EN RAAMSENSOR

De deur- en raamsensor detecteert wanneer een deur of raam geopend wordt. Je kunt gewaarschuwd worden via e-mail of op je smartphone, waar je ook bent.



Eigenschappen

- Waarschuwing contact open
- Eenvoudige installatie, plug & play
- Draadloze verbinding met de Fifthplay-poort (Z-Wave™)
- Op batterij
- Waarschuwing batterij bijna leeg
- Waarschuwing sabotage

Functies

- Waarschuwing contact open: waarschuwing op afstand via pushbericht, sms en e-mail
- Waarschuwing batterij bijna leeg: waarschuwing op afstand via pushbericht, sms en e-mail
- Waarschuwing sabotage: waarschuwing op afstand via pushbericht, sms en e-mail

Technische beschrijving

PRODUCTIDENTIFICATIE

Fifthplay-productidentificatie	98-404
--------------------------------	--------

AFMETINGEN

Hoofdonderdeel	Lengte	88 mm
	Breedte	21 mm
	Hoogte	25 mm
Hoofdonderdeel	Lengte	37 mm
	Breedte	20 mm
	Hoogte	12 mm

VERMOGEN

Batterijvermogen	CR123A-lithiumbatterij
------------------	------------------------

RF-COMMUNICATIE

Protocol	Z-Wave™
Frequentiebereik	868,42 MHz

GEBRUIKSPARAMETERS

Temperatuur	0 - 40°C
Relatieve vochtigheid	10 - 95%